

# GAMEMANIA VGA

SOLDADURAS		COMPONENTES
GND	1	GND
GND	2	GND
+5 V	3	+5 V
+5 V	4	+5 V
	5	
+12 V	6	+12 V
	7	
	8	CONTADOR MONEDAS
ALTAVOZ 2 -	9	ALTAVOZ 2 +
ALTAVOZ 1 -	10	ALTAVOZ 1 +
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	TEST
	16	MONEDERO 1
2 J. START	17	1 J. START
2 J. ARRIBA	18	1 J. ARRIBA
2 J. ABAJO	19	1 J. ABAJO
2 J. IZQUIERDA	20	1 J. IZQUIERDA
2 J. DERECHA	21	1 J. DERECHA
2 J. PULSADOR 1	22	1 J. PULSADOR 1
2 J. PULSADOR 2	23	1 J. PULSADOR 2
2 J. PULSADOR 3	24	1 J. PULSADOR 3
2 J. PULSADOR 4	25	1 J. PULSADOR 4
	26	MENU
GND	27	GND
GND	28	GND

AZKOYEN (SW 4 OFF)			SW. 1	SW. 2	SW. 3	SW. 4
1 Coin 1 Credit			OFF	OFF	OFF	OFF
1 Coin 2 Credits			ON	OFF	OFF	OFF
1 Coin 3 Credits			OFF	ON	OFF	OFF
1 Coin 4 Credits			ON	ON	OFF	OFF
1 Coin 5 Credits			OFF	OFF	ON	OFF
2 Coins 1 Credit			ON	OFF	ON	OFF
3 Coins 1 Credit			OFF	ON	ON	OFF
4 Coins 1 Credit			ON	ON	ON	OFF
C120 (SW 4 ON)						
0,50 €	1 €	2 €	SW. 1	SW. 2	SW. 3	SW. 4
2 Crédit	5 Crédit	10 Crédit	OFF	OFF	OFF	ON
1 Crédit	2 Crédit	5 Crédit	ON	OFF	OFF	ON
1 Crédit	2 Crédit	4 Crédit	OFF	ON	OFF	ON
1/2 Crédit	1 Crédit	2 Crédit	ON	ON	OFF	ON
3 Crédit	6 Crédit	12 Crédit	OFF	OFF	ON	ON
2 Crédit	4 Crédit	8 Crédit	ON	OFF	ON	ON
1 Crédit	3 Crédit	6 Crédit	OFF	ON	ON	ON
1/2 Crédit	1 Crédit	3 Crédit	ON	ON	ON	ON

SW. N° 5 SIEMPRE EN "ON"